



SQM 系列

方型電磁鐵



產品說明

- 緊貼吸附面，不間隔其他物件
- 被吸物件需平整乾淨
- 被吸物件面積需大於8mm，厚度越小吸力越小
- 正確使用電源、額定電壓（直流24V）
- 工作中請避免空吸，易快速發燙
- 被吸物件需是導磁良好的材質，如電工鐵、低碳鋼等

產品規格

訂購代號

SQM - P - □ - □ - □
型號 長度 寬度 高度

型號	電壓 (V)	電流 (mA)	功率 (W)	長 寬 高 (mm)	孔距 (mm)	螺紋孔	理論值吸力 (kg)
P-30-20-20	24	100	27	30/20/20	10	M4*2	4
P-40-20-20	24	120	15	40/20/20	18	M4*2	10
P-50-25-20	24	150	20	50/25/20	25	M5*2	25
P-50-25-25	24	160	25	50/25/25	25	M5*2	30
P-60-30-25	24	200	25	60/30/25	30	M6*2	40
P-60-30-30	24	220	25	60/30/30	30	M8*2	40
P-70-35-30	24	320	30	70/35/30	35	M8*2	80
P-80-40-30	24	420	34	80/40/30	40	M8*2	90
P-90-40-30	24	450	30	90/40/30	45	M8*2	100
P-100-35-30	24	400	38	100/35/30	50	M6*2	100
P-100-50-40	24	600	40	100/50/40	50	M8*2	150



型號	電壓 (V)	電流 (mA)	功率 (W)	長 寬 高 (mm)	孔距 (mm)	螺紋孔	理論值吸力 (kg)
P-120-40-30	24	450	10.8	120/40/30	50	M8*2	150
P-120-50-40	24	660	15.8	120/50/40	70	M8*2	240
P-120-60-50	24	1000	24	120/60/50	70	M8*2	280
P-150-50-50	24	660	15.8	150/50/50	80	M10*2	280
P-150-60-50	24	1500	36	150/60/50	80	M10*2	400
P-200-80-60	24	2500	60	200/80/60	100	M12*2	800

注意事項

- DC5/6V請勿使用鋰電池、USB等乾電池
- 建議接開關電源，輸出電壓更穩定
- 額定電壓內，調節電壓越大，吸力越大
- 電磁鐵與線纜請安裝在通風可散熱環境下
- 工作溫度請勿超過80°C，以免影響使用壽命
- 電磁鐵吸力會因為材質，表面平整度，油汙，移動速度，工件尺寸，產品厚薄度而影響吸力

